



Digital-Radio empfangen mit dem Zeneac DAB+-Tuner ZE-DAB60

DAB+-Sender auch mit einer bereits vorhandenen Multimedia-System empfangen? Zeneacs neuer DAB+-Tuner ist eine praktische Blackbox, mit der störungsfreier Digitalradio-Empfang in perfekter Klangqualität möglich wird: ohne Rauschen und Knistern.

Der ZE-DAB60 wurde mit umfangreichen Maßnahmen auf Hard- und Software Seite speziell für die Zeneac Moni- und Naviceiver, einschließlich der fahrzeugspezifischen E>GO-Modelle, entwickelt und kann mit diesen komfortabel via Touchscreen bedient werden. Aufgrund seines separaten IR-Sensors und der IR-Fernbedienung ist dieser DAB+-Tuner auch für Moni- oder Naviceiver anderer Hersteller geeignet, die über einen Cinch A/V-Eingang verfügen. Mit dem ZE-DAB60 lassen sich selbstverständlich nicht nur die neuen DAB+-Formate, sondern auch alle bestehenden DAB-Programme empfangen.

Mit seinen übersichtlich gestalteten mehrsprachigen OSD-Menüs und einer logisch strukturierten Benutzerführung lässt sich der ZE-DAB60 einfach und intuitiv bedienen. Zeneacs neuer DAB+-Tuner verfügt über einen USB-Anschluss und einen A/V-Ausgang. Neben wichtigen Funktionen wie dem automatischen Sendersuchlauf oder einer Kapazität von 300 Stationsspeicherplätzen, unterstützt der ZE-DAB60 selbstverständlich auch die Anzeige von Dynamic Label Segments (DLS) und Slideshows – digitalen Begleitdaten, wie Musiktitel, Interpret oder Sendernamen, die von Digital-Radiosendern via DAB+ ausgestrahlt werden.

Die im Setumfang enthaltene hochempfindliche DAB-Aktivantenne ist nicht nur ausgesprochen kompakt, sondern überzeugt auch mit ihren superben Montageeigenschaften und einer hervorragenden Empfangsqualität.

Das Gerät ist sehr kompakt, so dass es sich unauffällig im Handschuhfach oder der Mittelkonsole unterbringen lässt. Ein 1,5 Meter langes Systemkabel ist im Lieferumfang enthalten, als Zubehör ist ein 5 Meter Kabel (N-ZEDVBT50-DIN) optional erhältlich.

Produktmerkmale ZE-DAB60

- Kompakter DAB+-Tuner
- Touchscreen kompatibel mit E>GO Naviceivern und anderen Zeneac Navi- und Moniceivern
- Empfangbarer Frequenzbereich Band III (174.928 – 239.200 MHz)
- Mehrsprachige Menüführung
- Automatischer Sendersuchlauf
- 300 Stationsspeicherplätze
- Dynamic Label Segments (DLS) und Slideshow kompatibel
- 1 x A/V-Ausgang
- IR-Fernbedienung
- Separater IR-Sensor mit Verlängerungskabel
- Hochempfindliche Aktivantenne im Set enthalten
- Abmessungen: 115 x 95 x 25 mm

Modell

ZE-DAB60

VK-Preis
€ 179.-